



# T800

## 全强固式 平板电脑

- 配备 8.1 寸 HD LumiBond® 显示器提升视觉体验
- Getac 专属 SnapBack 扩充功能：二合一智慧卡与非接触式 RFID 读卡器或第二块电池
- 自选 1D / 2D 条形码扫描读取器、串行端口、LAN接口 (RJ45)
- 通过军方 MIL-STD-810H 认证与 IP65 认证
- 强化的企业级安全，Windows Disk Encryption、TPM 2.0



车用底座



SnapBack 扩展单元



# 配置参数

## 操作系统

Windows 10 Pro <sup>iii</sup>

## 移动计算平台

Intel® Atom 处理器 x7-Z8750 1.6 GHz,  
最高可提升至 2.56 GHz  
- 2MB 快速读取内存条

## VGA 控制器

Intel® HD Graphics

## 显示

8.1" IPS TFT LCD WXGA (1280 x 800)  
屏幕保护膜  
600 nits LumiBond® 显示器, 采用 Getac 阳光下可读技术

## 存储和内存

4GB LPDDR3  
选配: 8GB LPDDR3  
128GB eMMC  
选配: 256GB eMMC

## 键盘

电源按钮  
5个功能键

## 触控设备

触控屏幕  
- 电容式多点触控屏幕  
- 选配: 双重模式触控屏幕 (多点触控屏幕以及数位板)

## 扩展卡槽

选配: 1D/2D 条形码读取器、串行端口或乙太网络 <sup>i</sup>  
选配: SnapBack 扩充组: 二合一智能卡与 HF RFID / NFC 读卡器 <sup>ii</sup>  
选配: SnapBack 扩充组: 第二块扩充电池 <sup>ii</sup>  
选配: SnapBack 扩充组: 磁盘读取器和智能读卡器 <sup>ii</sup>

## I/O 端口

FHD 网络摄像头 x 1  
800万像素自动对焦后置摄像头 x 1  
耳机输入/麦克风输入 x 1  
DC 电源输入 x 1  
USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1  
Micro HDMI 1.4 x 1  
底座接口 x 1  
选配: GPS、WWAN 及 WLAN RF 天线  
pass-through 接口

## 通信接口

Intel® Wi-Fi 6 AX200, 802.11ax  
蓝牙 (v5.2) <sup>iii</sup>  
选配: 专用 GPS  
选配: 10/100/1000 base-T 乙太网络 (占用扩展槽)

## 安全特性

选配: SnapBack 扩充组: 二合一智能卡与 HF RFID / NFC 读卡器 <sup>v</sup>  
选配: SnapBack 扩充组: 磁盘读取器和智能读卡器

## 电源

交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)  
锂电子电池 (7.4V, 标准值 4200mAh;  
最小值 4080mAh)  
LifeSupport™ 电源热插拔技术 (限SnapBack 第二块扩充电池)

## 尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

227 x 151 x 24 mm,  
0.88 kg <sup>vi</sup>

## 坚固特性

MIL-STD-810H 认证  
IP65 认证  
MIL-STD-461G 认证  
防震与 1.8 米防摔设计 <sup>vii</sup>  
选配: ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D) <sup>viii</sup>

## 环境试验规格

温度 <sup>ix</sup>:  
- 操作: -21°C to 50°C  
- 存放: -51°C to 71°C  
湿度:  
- 95% 相对湿度, 非冷凝

## 预装软件

Getac Utility  
Getac Camera  
Getac 条形码管理程序 <sup>x</sup>  
Getac Driving Safety Utility (trial version)

## 选装软件

Getac 安全驾驶软件  
Getac 条码扫描程序  
Getac VPGS 软件 <sup>xi</sup>

## 附件

主电池组 (7.4V, 标准值 4200mAh; 最小值 4080mAh)  
交流适配器 (65W, 100-240VAC)  
带系绳的电容式触控笔

## 选配:

电脑包  
主电池组 (7.4V, 标准值 4200mAh; 最小值 4080mAh)  
第二块扩充电池 (14.4V, 2100mAh)  
多槽式充电器 (双槽)  
多槽扩充型电池 (含转换器, 六槽)  
多槽式充电器 (八槽)  
交流适配器 (65W, 100-240VAC)  
办公室用交流适配器 (90W, 100-240VAC)  
MIL-STD-461G 交流适配器 (90W, 100-240VAC)  
DC-DC 车用交流适配器 (120W, 11-32VDC)  
数位触控笔  
带系绳的电容式触控笔  
屏幕保护膜  
手部绑带  
肩背带 (两点式)  
手腕带  
车载支架 <sup>xii</sup>  
车用底座 <sup>xiii</sup>  
办公室用底座

## Bumper-to-Bumper 保修服务

意外总是在您无法预料的时候, 导致设备中断服务, 如果是在恶劣的环境下, 则可能导致成本的高昂的设备停机状况。

为此, Getac 特别在 Bumper-to-Bumper 保固中, 将意外损坏纳入标准内容, 协助降低您的企业 IT 成本。

Bumper-to-Bumper 是能让您感到安心的保固方案。  
这表示您可以放心託付我们, 数天内就能让您的设备恢复使用。

标准  
3年 Bumper-to-Bumper。

- i 1D/2D 条形码读取器、串行端口、乙太网络仅可择一选用。
- ii SnapBack 扩充组仅可择一选用。
- iii 蓝牙功能及可连接的距离会受到用户端装置所在环境与效能影响, 使用者可减少附近区域使用的蓝牙无线装置数量, 以降低干扰。
- iv Gamber Johnson 和 Havis 车载底座通过了 e-mark 标准认证。
- v 13.56MHz HF RFID / NFC 读卡器 (符合 ISO 15693、14443 A/B、Mifare、FeliCa™ 规范)。
- vi 重量和尺寸因配置和选购配件而异。
- vii 落摔测试结果因配置和所选附件而异。
- viii 测试结果仅适用测试时的配置和选购附件。
- ix 通过独立第三方测试实验室执行的 MIL-STD-810H 认证测试。
- x 仅适用于选配 Barcode Reader。
- xi 需要搭配 GPS 模块使用。
- xii Havis 车载底座是 e-mark 认证。
- xiii 从 2025 年 10 月 14 日起, Windows 10 将停止服务。Windows 10 将无法升级到 Windows 11, 也不再具有资格接收 Microsoft 安全更新。

# T800

## 全强固式平板电脑



## 底座解决方案

|           | 车载底座                | 办公室用底座 |
|-----------|---------------------|--------|
| 串行端口      | 1                   | --     |
| 外置 VGA    | --                  | 1      |
| 麦克风       | 1                   | 1      |
| 音频输出      | 1                   | 1      |
| DC 电源输入插孔 | 1                   | 1      |
| USB       | 2                   | 4      |
| LAN       | 1                   | 1      |
| HDMI      | --                  | 1      |
| 射频天线接头    | 3 (WWAN, WLAN, GPS) | --     |

# Getac

## 斯基电通

苏州办公室 (Getac 中国区总部)  
江苏省昆山市长江南路恒春巷路1号4楼  
电话 +86-139-1710-9441

北京办公室  
中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室  
电话 +86-10-53670738

上海办公室  
上海市闸北区江场三路213号2楼  
电话 +86-21-61401023

sales-getac-China@getac.com | www.getac.com.cn

Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.  
此处提供的信息仅供参考, 具体的可用规格取决于报价请求。V01M11Y225C

