



A140

全强固式 平板电脑

- 采用 Getac 阳光下可读技术的 14 寸 FHD / HD LumiBond® 显示器，提供前所未有的视觉体验
- 双电池组设计，采用 LifeSupport™ 电池抽换技术
- TPM 2.0、NFC / RFID 与指纹扫描仪，可提升安全性
- 可选配 1D / 2D Imager 条形码扫描读取器与 RFID
- 多功能硬式把手、手部绑带、肩背带与轻型车载底座，协助您发挥最大工作效能



手推车底座



A140 搭配多功能硬式把手
(支架用途)



配置参数

操作系统

Windows 10 Proⁱ
Windows 11 Pro

移动计算平台

Intel® Core™ i5-10210U 处理器 1.6 GHz
Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.2 GHz
- 6 MB Intel® 智能高速缓存

平台选购项目：

Intel® Core™ i5-10310U vPro™ 处理器 1.7 GHz
Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.4 GHz
- 6 MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ i7-10510U 处理器 1.8 GHz
Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.9 GHz
- 8 MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ i7-10610U vPro™ 处理器 1.8 GHz
Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.9 GHz
- 8 MB Intel® 智能高速缓存

VGA 控制器

Intel® UHD Graphics

显示

14 吋 TFT LCD HD (1366 x 768)

屏幕保护膜
1,000 nits LumiBond® 显示器搭载 Getac 阳光下可读技术

电容式多点触控屏幕
选配：14 吋 宽视角 TFT LCD FHD (1920 x 1080)
800 nits LumiBond® 显示器搭载 Getac 阳光下可读技术

电容式多点触控屏幕

存储和内存

8GB DDR4
选购：16GB / 32GB DDR4
256GB PCIe NVMe SSD
选购：512GB / 1TB PCIe NVMe SSD

键盘

电源按钮
7 个功能键

触控设备

触控屏幕
- 电容式多点触控屏幕

扩展卡槽

选配：1D/2D 条形码读取器
选配：串行端口、或 HF RFID、或指纹扫描器、或 HF RFID + 指纹扫描器

I/O 端口

耳机输入/麦克风输入 x 1
DC 电源输入 x 1
USB 2.0 x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
LAN (RJ45) x 1
HDMI 1.4 x 1
底座接口 x 1
选配：FHD 网络摄像头 x 1
选配：SIM 卡插槽 x 1 (Micro-SIM, 3FF)
选配：GPS、WLAN 与 WWAN RF 天线 pass-through 接口
选配：800 万像素自动对焦后置摄像头 x 1

通信接口

10/100/1000 base-T 以太网 x 1
Intel® Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax
蓝牙 (v5.2)ⁱⁱ
选配：专用 GPSⁱⁱⁱ

安全特性

智能读卡器
Kensington 防盗锁孔
选配：HF RFID
选配：指纹扫描器

电源

交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
锂离子电池 (10.8V, 标准值 3220mAh; 最小值 3120mAh) x 2
LifeSupport™ 电源热插拔技术

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

369 x 248 x 32.5 mm,
2.3 kg^v

坚固特性

MIL-STD-810H 认证
IP65 认证
MIL-STD-461G 认证^{vi}
防震与 1.2 米防摔设计^{vii}
选配：ANSI / ISA 121201^{ix}

环境试验规格

温度^{viii}：
- 操作：-29°C 至 63°C
- 存放：-51°C 至 71°C
湿度：
- 95% 相对湿度，非冷凝

预装软件

Getac Utility
Getac Camera
Getac Geolocation
Getac 条形码管理程序^{*}
Getac Driving Safety Utility (trial version)

选装软件

Getac 安全驾驶软件
Getac 条码扫描程序
Getac VPGS 软件^{xi}

附件

主电池组 (10.8V, 标准值 3220mAh; 最小值 3120mAh)
交流适配器 (65W, 100-240VAC)
带系绳的电容式触控笔

选配：

电脑包
主电池组 (10.8V, 标准值 3220mAh; 最小值 3120mAh)
多槽式充电器 (双槽)
多槽式充电器 (八槽)
交流适配器 (65W, 100-240VAC)
办公室用底座交流适配器 (90W, 100-240VAC)
MIL-STD-461G 交流适配器 (90W, 100-240VAC)
DC-DC 车用交流适配器 (120W, 11-32VDC)
带系绳的电容式触控笔
屏幕保护膜
包含支架的旋转式手部绑带
橡胶手部绑带
肩背带 (2 点式)
马鞍型肩背带 (4 点式; 免手持)
车载支架^{xii}
车用底座^{xii}
办公室用底座
100W Type-C 交流适配器
Getac 坚固式键盘

Bumper-to-Bumper 保修服务

意外总是在您无法预料的时候，导致设备中断服务，如果是在恶劣的环境下，则可能导致成本的高昂的设备停机状况。

为此，Getac 特别在 Bumper-to-Bumper 保固中，将意外损坏纳入标准内容，协助降低您的企业 IT 成本。

Bumper-to-Bumper 是能让您感到安心的保固方案。

这表示您可以放心託付我们，数天内就能让您的设备恢复使用。

标准

3 年 Bumper-to-Bumper。

- i Windows 10 Pro 是 Windows 11 Pro 降级许可。从 2025 年 10 月 14 日起，Windows 10 将停止服务。Windows 10 将无法升级到 Windows 11，也不再具有资格接收 Microsoft 安全更新。
- ii 蓝牙功能及可连接的距离会受用户端装置所在环境与效能影响，使用者可减少附近区域使用的蓝牙无线装置数量，以降低干扰。
- iii 支援 GPS 和 Glonass。
- iv 具有 4G LTE 选项的设备配有嵌入式 SIM 卡插槽。(中国大陆地区不适用)
- v 重量和尺寸因配置和选购配件而异。
- vi MIL-STD-461G 90W 交流适配器需另购
- vii 落摔测试结果因配置和所选附件而异。
- viii 通过独立第三方测试实验室执行的 MIL-STD-810H 认证测试。
- ix 测试结果仅适用测试时配置和环境因素
- x 仅适用于选配 Barcode Reader。
- xi 需要搭配 GPS 模块使用。
- xii Gamber Johnson 和 Havis vehicle docks 是 e-mark 认证。

A140

全强固式 平板电脑



底座解决方案

	车载底座	办公室用底座
串行端口	1	1
外置 VGA	1	--
耳机	--	1
音频输入	1	1
音频输出	1	1
DC 电源输入插孔	1	1
USB	USB x 4	USB x 3
LAN	1	1
HDMI	1	1
射频天线接头	3 (WWAN, WLAN, GPS)	--
打印机端口	--	1

Getac

斯基电通

苏州办公室 (Getac 中国区总部)
江苏省昆山市长江南路恒春巷路1号4楼
电话 +86-139-1710-9441

北京办公室
中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室
电话 +86-10-53670738

上海办公室
上海市闸北区江场三路213号2楼
电话 +86-21-61401023

sales-getac-China@getac.com | www.getac.com.cn

Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
此处提供的信息仅供参考，具体的可用规格取决于报价请求。V01M12Y225C

